## **Eco Step Dim® Basic LED**



## 430-0001

In die Leuchte eingebauter, ab Werk programmierter Electronic Controller zur Reduktion des Lichtstroms und der Leistung auf einen voreingestellten Wert. Zur Aktivierung des Schalters wird eine Steuerphase benötigt, wie sie zum Beispiel in Netzen mit Leuchten in 2-lampiger Ausführung vorhanden ist. Es ist nur die Aktivierung einer Dimmstufe möglich. Standardmäßig wird die Lichtleistung auf 50% reduziert. Optional können nach Absprache auch Zwischenwerte (z.B. 25% Leistung) realisiert werden.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihrem lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Beschreibung	Artikelnummer	
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001	