

Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10°
Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur.
NE PAS ENCASTRER.

Linéaires

Spécifications

Description du matériel

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Distribution de la lumière



symmetric linear, very narrow beam [2x2°]



symmetric linear, narrow beam [2x5°]



symmetric linear, medium beam [2x15°]



symmetric linear, wide beam [2x22°]



symmetric linear, asymmetric beam [50x10°]

Température de couleur



2700 K



3000 K



4000 K



6500 K

ROUGE

VERT

BLEU

AMBRE

Données en sortie de luminaire

6 W

12 W

24 W

36 W

48 W

60 W

5 W

9 W

18 W

27 W


45 W

4 W


26 W

44 W


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-0230	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K	452.2	10.3 W	70	1.40
	810-0265	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	904.4	19.9 W	70	2.00
	810-0300	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1808.9	34 W	70	3.50
	810-0335	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2713.3	47 W	70	4.50
	810-0370	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3617.7	67.9 W	70	6.20
	810-0405	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4522.1	83.4 W	70	7.10
	810-0440	LED-FX-6/6W / 350mA - 3000K	452.2	10.3 W	70	1.40
	810-0475	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	904.4	19.9 W	70	2.00
	810-0510	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1808.9	34 W	70	3.50
	810-0545	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2713.3	47 W	70	4.50
	810-0580	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3617.7	67.9 W	70	6.20
	810-0615	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4522.1	83.4 W	70	7.10
	810-0650	LED-FX-6/6W / 350mA - 4000K	482.5	10.3 W	70	1.40
	810-0685	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	965	19.9 W	70	2.00
	810-0720	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1930.1	34 W	70	3.50
	810-0755	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2895.1	47 W	70	4.50
	810-0790	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3860.1	67.9 W	70	6.20
	810-0825	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4825.2	83.4 W	70	7.10
	810-0860	LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K	515.2	10.3 W	70	1.40
	810-0895	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1030.3	19.9 W	70	2.00
	810-0930	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2060.6	34 W	70	3.50
	810-0965	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3090.9	47 W	70	4.50
	810-1000	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4121.2	67.9 W	70	6.20
	810-1035	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5151.5	83.4 W	70	7.10
	810-1070	LED-FX-6/5W / 350mA - ROUGE	218.6	8.4 W	0	1.40
	810-1105	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	437.3	15.9 W	0	2.00
	810-1140	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	874.6	26.6 W	0	3.5
	810-1175	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1311.9	38.3 W	0	4.5
	810-1210	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1749.2	53.3 W	0	6.2
	810-1245	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2186.5	64.9 W	0	7.1
	810-1280	LED-FX-6/6W / 350mA - VERT	452.7	10.5 W	0	1.4
	810-1315	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	905.4	20.5 W	0	2.0
	810-1350	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1810.7	34.9 W	0	3.5
810-1385	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2716.1	50.9 W	0	4.5	

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-1420	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3621.4	69.8 W	0	6.2
	810-1455	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4526.8	85.8 W	0	7.1
	810-1490	LED-FX-6/6W / 350mA - BLEU R.	57.3	10.3 W	0	1.4
	810-1525	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	114.7	20 W	0	2
	810-1560	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	229.4	34.2 W	0	3.5
	810-1595	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	344.1	49.7 W	0	4.5
	810-1630	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	458.7	68.3 W	0	6.2
	810-1665	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	573.4	83.9 W	0	7.1
	810-1700	LED-FX-6/4W / 350mA - AMBRE	148.7	8.4 W	0	1.4
	810-1735	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	297.4	15.9 W	0	2.0
	810-1770	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	594.9	26.6 W	0	3.5
	810-1805	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	892.3	38.3 W	0	4.5
	810-1840	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1189.7	53.3 W	0	4.5
	810-1875	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1487.2	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, medium beam [2x15°] 	810-0220	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K	465	10.3 W	70	1.40
	810-0255	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	930	19.9 W	70	2.00
	810-0290	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1860.1	34 W	70	3.50
	810-0325	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2790.1	47 W	70	4.50
	810-0360	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3720.1	67.9 W	70	6.20
	810-0395	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4650.2	83.4 W	70	7.10
	810-0430	LED-FX-6/6W / 350mA - 3000K	465	10.3 W	70	1.40
	810-0465	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	930	19.9 W	70	2.00
	810-0500	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1860.1	34 W	70	3.50
	810-0535	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2790.1	47 W	70	4.50
	810-0570	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3720.1	67.9 W	70	6.20
	810-0605	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4650.2	83.4 W	70	7.10
	810-0640	LED-FX-6/6W / 350mA - 4000K	496.2	10.3 W	70	1.40
	810-0675	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	992.4	19.9 W	70	2.00
	810-0710	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1984.7	34 W	70	3.50
	810-0745	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2977.1	47 W	70	4.50
	810-0780	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3969.4	67.9 W	70	6.20
	810-0815	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4961.8	83.4 W	70	7.10
	810-0850	LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K	529.7	10.3 W	70	1.40
	810-0885	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1059.5	19.9 W	70	2.00
810-0920	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2118.9	34 W	70	3.50	
810-0955	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3178.4	47 W	70	4.50	

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-0990	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4237.9	67.9 W	70	6.20
	810-1025	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	5297.4	83.4 W	70	7.10
	810-1060	LED-FX-6/5W / 350mA - ROUGE	224.8	8.4 W	0	1.40
	810-1095	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	449.7	15.9 W	0	2.00
	810-1130	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	899.4	26.6 W	0	3.5
	810-1165	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1349	38.3 W	0	4.5
	810-1200	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1798.7	53.3 W	0	6.2
	810-1235	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2248.4	64.9 W	0	7.1
	810-1270	LED-FX-6/6W / 350mA - VERT	465.5	10.5 W	0	1.4
	810-1305	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	931	20.5 W	0	2.0
	810-1340	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1862	34.9 W	0	3.5
	810-1375	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2793	50.9 W	0	4.5
	810-1410	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3724	69.8 W	0	6.2
	810-1445	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4655	85.8 W	0	7.1
	810-1480	LED-FX-6/6W / 350mA - BLEU R.	59	10.3 W	0	1.4
	810-1515	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	117.9	20 W	0	2
	810-1550	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	235.9	34.2 W	0	3.5
	810-1585	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	353.8	49.7 W	0	4.5
	810-1620	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	471.7	68.3 W	0	6.2
	810-1655	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	589.7	83.9 W	0	7.1
	810-1690	LED-FX-6/4W / 350mA - AMBRE	152.9	8.4 W	0	1.4
	810-1725	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	305.9	15.9 W	0	2.0
	810-1760	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	611.7	26.6 W	0	3.5
	810-1795	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	917.6	38.3 W	0	4.5
	810-1830	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1223.4	53.3 W	0	4.5
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-0215	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K	530.8	10.3 W	70	1.40
	810-0250	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1061.6	19.9 W	70	2.00
	810-0285	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2123.1	34 W	70	3.50
	810-0320	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3184.7	47 W	70	4.50
	810-0355	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4246.3	67.9 W	70	6.20
	810-0390	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5307.8	83.4 W	70	7.10
	810-0425	LED-FX-6/6W / 350mA - 3000K	530.8	10.3 W	70	1.40
	810-0460	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1061.6	19.9 W	70	2.00
	810-0495	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2123.1	34 W	70	3.50
	810-0530	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3184.7	47 W	70	4.50
	810-0565	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4246.3	67.9 W	70	6.20

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-0600	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5307.8	83.4 W	70	7.10
	810-0635	LED-FX-6/6W / 350mA - 4000K	566.4	10.3 W	70	1.40
	810-0670	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1132.7	19.9 W	70	2.00
	810-0705	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2265.4	34 W	70	3.50
	810-0740	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3398.1	47 W	70	4.50
	810-0775	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4530.8	67.9 W	70	6.20
	810-0810	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	5663.5	83.4 W	70	7.10
	810-0845	LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K	604.7	10.3 W	70	1.40
	810-0880	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1209.3	19.9 W	70	2.00
	810-0915	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2418.6	34 W	70	3.50
	810-0950	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3627.9	47 W	70	4.50
	810-0985	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	4837.2	67.9 W	70	6.20
	810-1020	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6046.6	83.4 W	70	7.10
	810-1055	LED-FX-6/5W / 350mA - ROUGE	256.6	8.4 W	0	1.40
	810-1090	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	513.3	15.9 W	0	2.00
	810-1125	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1026.5	26.6 W	0	3.5
	810-1160	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1539.8	38.3 W	0	4.5
	810-1195	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2053.1	53.3 W	0	6.2
	810-1230	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2566.4	64.9 W	0	7.1
	810-1265	LED-FX-6/6W / 350mA - VERT	531.3	10.5 W	0	1.4
	810-1300	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1062.7	20.5 W	0	2.0
	810-1335	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2125.3	34.9 W	0	3.5
	810-1370	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3188	50.9 W	0	4.5
	810-1405	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4250.6	69.8 W	0	6.2
	810-1440	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5313.3	85.8 W	0	7.1
	810-1475	LED-FX-6/6W / 350mA - BLEU R.	67.3	10.3 W	0	1.4
	810-1510	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	134.6	20 W	0	2
	810-1545	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	269.2	34.2 W	0	3.5
	810-1580	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	403.8	49.7 W	0	4.5
	810-1615	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	538.4	68.3 W	0	6.2
	810-1650	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	673.1	83.9 W	0	7.1
	810-1685	LED-FX-6/4W / 350mA - AMBRE	174.6	8.4 W	0	1.4
	810-1720	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	349.1	15.9 W	0	2.0
	810-1755	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	698.2	26.6 W	0	3.5
	810-1790	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1047.3	38.3 W	0	4.5
	810-1825	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1396.5	53.3 W	0	4.5


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, very narrow beam [2x2°] 	810-1860	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1745.6	64.9 W	0	7.1
	810-0210	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K	577.9	10.3 W	70	1.40
	810-0245	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	1155.9	19.9 W	70	2.00
	810-0280	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	2311.7	34 W	70	3.50
	810-0315	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	3467.6	47 W	70	4.50
	810-0350	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	4623.4	67.9 W	70	6.20
	810-0385	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	5779.3	83.4 W	70	7.10
	810-0420	LED-FX-6/6W / 350mA - 3000K	577.9	10.3 W	70	1.40
	810-0455	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	1155.9	19.9 W	70	2.00
	810-0490	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	2311.7	34 W	70	3.50
	810-0525	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	3467.6	47 W	70	4.50
	810-0560	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	4623.4	67.9 W	70	6.20
	810-0595	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	5779.3	83.4 W	70	7.10
	810-0630	LED-FX-6/6W / 350mA - 4000K	616.7	10.3 W	70	1.40
	810-0665	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	1233.3	19.9 W	70	2.00
	810-0700	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	2466.6	34 W	70	3.50
	810-0735	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	3699.9	47 W	70	4.50
	810-0770	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	4933.2	67.9 W	70	6.20
	810-0805	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	6166.5	83.4 W	70	7.10
	810-0840	LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K	658.4	10.3 W	70	1.40
	810-0875	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	1316.7	19.9 W	70	2.00
	810-0910	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	2633.4	34 W	70	3.50
	810-0945	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	3950.2	47 W	70	4.50
	810-0980	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	5266.9	67.9 W	70	6.20
	810-1015	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	6583.6	83.4 W	70	7.10
	810-1050	LED-FX-6/5W / 350mA - ROUGE	279.4	8.4 W	0	1.40
	810-1085	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	558.9	15.9 W	0	2.00
	810-1120	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	1117.7	26.6 W	0	3.5
	810-1155	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1676.6	38.3 W	0	4.5
	810-1190	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	2235.4	53.3 W	0	6.2
810-1225	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2794.3	64.9 W	0	7.1	
810-1260	LED-FX-6/6W / 350mA - VERT	578.5	10.5 W	0	1.4	
810-1295	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	1157	20.5 W	0	2.0	
810-1330	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	2314.1	34.9 W	0	3.5	
810-1365	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	3471.1	50.9 W	0	4.5	
810-1400	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	4628.2	69.8 W	0	6.2	

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-1435	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	5785.2	85.8 W	0	7.1
	810-1470	LED-FX-6/6W / 350mA - BLEU R.	73.3	10.3 W	0	1.4
	810-1505	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	146.6	20 W	0	2
	810-1540	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	293.1	34.2 W	0	3.5
	810-1575	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	439.7	49.7 W	0	4.5
	810-1610	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	586.3	68.3 W	0	6.2
	810-1645	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	732.8	83.9 W	0	7.1
	810-1680	LED-FX-6/4W / 350mA - AMBRE	190.1	8.4 W	0	1.4
	810-1715	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	380.1	15.9 W	0	2.0
	810-1750	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	760.2	26.6 W	0	3.5
	810-1785	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	1140.4	38.3 W	0	4.5
	810-1820	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1520.5	53.3 W	0	4.5
	810-1855	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1900.6	64.9 W	0	7.1
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-0225	LED-FX-6/6W / 350mA - 2700K	429.5	10.3 W	70	1.40
	810-0260	LED-FX-12/12W / 350mA - 2700K	859	19.9 W	70	2.00
	810-0295	LED-FX-24/24W / 350mA - 2700K	1718.1	34 W	70	3.50
	810-0330	LED-FX-36/36W / 350mA - 2700K	2577.1	47 W	70	4.50
	810-0365	LED-FX-48/48W / 350mA - 2700K	3436.1	67.9 W	70	6.20
	810-0400	LED-FX-60/60W / 350mA - 2700K	4295.2	83.4 W	70	7.10
	810-0435	LED-FX-6/6W / 350mA - 3000K	429.5	10.3 W	70	1.40
	810-0470	LED-FX-12/12W / 350mA - 3000K	859	19.9 W	70	2.00
	810-0505	LED-FX-24/24W / 350mA - 3000K	1718.1	34 W	70	3.50
	810-0540	LED-FX-36/36W / 350mA - 3000K	2577.1	47 W	70	4.50
	810-0575	LED-FX-48/48W / 350mA - 3000K	3436.1	67.9 W	70	6.20
	810-0610	LED-FX-60/60W / 350mA - 3000K	4295.2	83.4 W	70	7.10
	810-0645	LED-FX-6/6W / 350mA - 4000K	458.3	10.3 W	70	1.40
	810-0680	LED-FX-12/12W / 350mA - 4000K	916.6	19.9 W	70	2.00
	810-0715	LED-FX-24/24W / 350mA - 4000K	1833.2	34 W	70	3.50
	810-0750	LED-FX-36/36W / 350mA - 4000K	2749.8	47 W	70	4.50
	810-0785	LED-FX-48/48W / 350mA - 4000K	3666.4	67.9 W	70	6.20
	810-0820	LED-FX-60/60W / 350mA - 4000K	4583	83.4 W	70	7.10
	810-0855	LED-FX-6/6W / 350mA - 6500K	489.3	10.3 W	70	1.40
	810-0890	LED-FX-12/12W / 350mA - 6500K	978.6	19.9 W	70	2.00
	810-0925	LED-FX-24/24W / 350mA - 6500K	1957.2	34 W	70	3.50
	810-0960	LED-FX-36/36W / 350mA - 6500K	2935.8	47 W	70	4.50
	810-0995	LED-FX-48/48W / 350mA - 6500K	3914.4	67.9 W	70	6.20

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	810-1030	LED-FX-60/60W / 350mA - 6500K	4892.9	83.4 W	70	7.10
	810-1065	LED-FX-6/5W / 350mA - ROUGE	207.7	8.4 W	0	1.40
	810-1100	LED-FX-12/9W / 350mA - ROUGE	415.3	15.9 W	0	2.00
	810-1135	LED-FX-24/18W / 350mA - ROUGE	830.7	26.6 W	0	3.5
	810-1170	LED-FX-36/27W / 350mA - ROUGE	1246	38.3 W	0	4.5
	810-1205	LED-FX-48/36W / 350mA - ROUGE	1661.4	53.3 W	0	6.2
	810-1240	LED-FX-60/45W / 350mA - ROUGE	2076.7	64.9 W	0	7.1
	810-1275	LED-FX-6/6W / 350mA - VERT	430	10.5 W	0	1.4
	810-1310	LED-FX-12/12W / 350mA - VERT	859.9	20.5 W	0	2.0
	810-1345	LED-FX-24/24W / 350mA - VERT	1719.8	34.9 W	0	3.5
	810-1380	LED-FX-36/36W / 350mA - VERT	2579.8	50.9 W	0	4.5
	810-1415	LED-FX-48/48W / 350mA - VERT	3439.7	69.8 W	0	6.2
	810-1450	LED-FX-60/60W / 350mA - VERT	4299.6	85.8 W	0	7.1
	810-1485	LED-FX-6/6W / 350mA - BLEU R.	54.5	10.3 W	0	1.4
	810-1520	LED-FX-12/12W / 350mA - BLEU R.	108.9	20 W	0	2
	810-1555	LED-FX-24/24W / 350mA - BLEU R.	217.9	34.2 W	0	3.5
	810-1590	LED-FX-36/36W / 350mA - BLEU R.	326.8	49.7 W	0	4.5
	810-1625	LED-FX-48/48W / 350mA - BLEU R.	435.7	68.3 W	0	6.2
	810-1660	LED-FX-60/60W / 350mA - BLEU R.	544.6	83.9 W	0	7.1
	810-1695	LED-FX-6/4W / 350mA - AMBRE	141.3	8.4 W	0	1.4
	810-1730	LED-FX-12/9W / 350mA - AMBRE	282.5	15.9 W	0	2.0
	810-1765	LED-FX-24/18W / 350mA - AMBRE	565	26.6 W	0	3.5
	810-1800	LED-FX-36/26W / 350mA - AMBRE	847.5	38.3 W	0	4.5
	810-1835	LED-FX-48/35W / 350mA - AMBRE	1130	53.3 W	0	4.5
	810-1870	LED-FX-60/44W / 350mA - AMBRE	1412.5	64.9 W	0	7.1